



INT-TX Vericiler



Verici, Integrus sisteminin temel ögesidir. Analog veya dijital girişi alır, bu sinyalleri taşıyıcı dalgalara çevirir ve bu taşıyıcı dalgaları odada bulunan yayıcı üniteye aktarır.

Fonksiyonlar

- Müziğin ara durumunda kanallara dağıtımı için yardımcı mod.
- Başka bir vericiden gelen sinyallerin dağıtımı için bağlı modunun kullanılması birden fazla odanın kullanılabilmesine olanak sağlar
- Kanallarda ilerlendikçe kademeli olarak artan ton ile her giriş/kanal için farklı bir frekans tonu üreten test modu
- Ses seviyelerinin ince ayarının yapılmasına olanak sağlamak için her giriş için ayarlanabilir hassasiyet
- Ses izleme için dahili mini kızıltötesi dağıtıcı
- Ekran üzerinden dağıtıcı ve sistem durumu gösterimi
- Çoklu verici sisteminde ayırt edilebilmeleri için, her vericiye kurulum tarafından benzersiz bir isim verilebilir
- Kurulum tarafından her ses kanalına farklı bir isim verilebilir. Bu isimler bir seçenek listesinden seçilebilir veya manuel olarak girilebilir
- Acil durum mesajlarının tüm kanallara otomatik dağıtımı
- Otomatik bekleme/açık fonksiyonu
- DCN sisteminden kullanılan kanal numaralarının otomatik senkronizasyonu
- Evrensel şebeke gücü özelliği, tüm dünyada kullanılabilmesine olanak sağlar
- Masaüstü kullanım veya raf montajı için 19" (2U) şık muhafaza
- Kolay taşıma için tutacaklar

- ▶ **Maksimum 4, 8, 16 veya 32 ses kanalı yayınlayabilir**
- ▶ **DCN Next Generation veya CCS 800 gibi analog sistemlerle kullanılabilir.**
- ▶ **Kanalların esnek konfigürasyonu ve etkili dağıtım için kanal kalitesi modları**
- ▶ **Verici ve sistem konfigürasyonu, ekran ve bir adet döner düğme ile gerçekleştirilir.**

Kontroller ve Göstergeler

- Durum bilgileri ve verici konfigürasyonu için 2 x 16 karakterlik LCD ekran
- Menüler arasında gezinmek ve konfigürasyon için döner düğme
- Ön panelde güç açık/kapalı anahtarı

Ara bağlantılar



Ara bağlantılar (vericinin arkasında)

- Güç bağlantısı için Avrupa tipi erkek soket
- LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülünü kabul etmek için ses veri yolu bağlantılı yuva (H 15, dışı)
- Asimetrik ses sinyallerinin girişi için 4, 8, 16 veya 32 cinch konektör
- Salonun simetrik sinyal girişi, acil durum veya müzik için XLR soketler
- Acil durum mesajlarının dağıtımı için bir terminal blok soketi

- Giriş ve kanalların izlenmesi için 3.5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık soketi
- Başka bir vericiden HF sinyalinin alınması için BNC konnektör
- HF sinyalinin 30 adete kadar dağıtıcıya verilmesi için BNC konnektörler
- DCN Yeni Nesil sistemi içinde bağlantı için Optik Ağ Konnektörleri*

* LBB 4416/xx Optik Ağ Kabloları gereklidir

İçerdiği parçalar

| Adet | Parça |
|------|---|
| 1 | INT-TX verici |
| 1 | 19" raf montaj braketleri, birlikte verilen modüller için sökülebilir ayak ve montaj aksesuarları ürünle birlikte verilir |
| 1 | CD-ROM üzerinde sistem kurulumu ve kullanma kılavuzu |
| 1 | Ana şebeke kablosu |

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

| | |
|--|--|
| Ana şebeke gerilimi | 90 - 260 V, 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi çalışır durumda, maksimum bekleme | 55 W 29 W |
| Asimetrik ses girişleri | +3 dBV nominal, +6 dBV maksimum (± 6 dB) +15 dBV nominal, +18 dBV maksimum (± 6 dB) |
| Simetrik ses girişleri | +6 - +18 dBV nominal |
| Acil durum anahtar konnektörü | acil durum kontrol girişi |
| Kulaklık çıkışı | 32 ohm - 2 kohm |
| HF girişi | nominal 1 Vpp, minimum 10 mVpp, 75 ohm |
| HF çıkışı | 1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm |

Mekanik

| | |
|--|--|
| Boyutlar (Y x G x D) masaüstü kullanım için, ayakla | 92 x 440 x 410 mm (3,6 x 17,3 x 16,1 inç) |
| 19" raf kullanımı için, braketle | 88 x 483 x 410 mm (3,5 x 19 x 16,1 inç) |
| braketlerin önü | 40 mm (1,6 in) |
| braketlerin arkası | 370 mm (14,6 in) |
| Ağırlık braketler olmadan, ayak ile | 6.8 kg (15,0 lb) |
| Montaj | Masaüstüne sabitleme veya 19" raf montajı braketleri Masaüstünde serbestçe durabilmesi için çıkarılabilir ayaklar |
| Renk | Siyah (PH 10736) ve gümüş |

Sipariş Bilgileri

INT-TX04 4 Kanallı Verici

INT-TX08 8 Kanallı Verici

INT-TX16 16 Kanallı Verici

INT-TX32 32 Kanallı Verici

Donanım Aksesuarları

INT-TXK04 Verici Yükseltme Seti
4 kanal

INT-TXK08 Verici Yükseltme Seti
8 kanal

INT-TXK16 Verici Yükseltme Seti
16 kanal

INT-TXK32 Verici Yükseltme Seti
32 kanal

LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü

LBB 3423/00 DCN Arabirim Modülü

Turkey:
Bosch Güvenlik Sistemleri / Türkiye
Satış Ofisi
Ahi Evran Cad. N:1
Polaris Plaza K:22
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 0660
Fax : +90 212 346 0042
www.boschsecurity.com/tr

Represented by