



DCN-WCH05 Chargeur de batteries 5 emplacements



- ▶ Charge simultanée de 5 batteries maximum
- ▶ Charge complète en l'espace de 3 heures
- ▶ Connecteur d'alimentation en boucle
- ▶ PSU à plage automatique, 100 – 240 Vca

Cette unité permet de recharger simultanément 5 batteries DCN-WLIION. L'état de charge de chaque batterie est indiqué par des voyants de charge individuels.

Cette unité peut être posée sur un bureau ou fixée au mur.

Le connecteur d'alimentation en boucle permet de raccorder en série un nombre maximal de chargeurs sur une même prise secteur :

- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 5 chargeurs dans les zones à 100 - 127 Vca, 50 - 60 Hertz
- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 10 chargeurs dans les zones à 220 - 240 Vca, 50 - 60 Hertz

- Connecteur de charge pour batterie

Fonctions de base

Commandes et voyants

- Voyant de charge sur chaque emplacement
- Voyant d'alimentation secteur

Connexions

- Connecteur d'alimentation secteur
- Connecteur d'alimentation en boucle

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'alim. 100 - 240 Vca +/- 10 %
50 - 60 Hz

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 82 x 195 x 340 mm

Poids (sans batteries) 1,4 kg

Couleur Anthracite (PH 10736)

Informations de commande

Modèle | Description

DCN-WCH05 Chargeur de batteries 5 emplacements

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by