



**BOSCH**

Разработано для жизни

# Зарядное устройство для аккумуляторных батарей DCN-WCH05 для 5 комплектов



- ▶ Одновременная зарядка 5 комплектов батарей
- ▶ Полная зарядка из полностью разряженного состояния в течение 3-х часов
- ▶ Проходное сетевое соединение
- ▶ Блок питания с автоматическим диапазоном 100 – 240 В перем. тока

Это устройство может одновременно заряжать до 5 комплектов батарей DCN-WLIION. Состояние зарядки каждого комплекта отображается на отдельном светодиодном индикаторе.

Устройство может быть установлено на стену или размещено на поверхности стола.

Проходное сетевое соединение дает возможность последовательного подключения максимального количества зарядных устройств к одной сетевой розетке:

- В регионах с характеристиками сети 100 - 127 В перем. тока, 50 - 60 Гц может быть подключено до 5 зарядных устройств
- В регионах с характеристиками сети 220 - 240 В перем. тока, 50 - 60 Гц может быть подключено до 10 зарядных устройств

## Функции

### Элементы управления и индикаторы

- Светодиодные индикаторы зарядки для каждого комплекта
- Светодиодный индикатор питания

### Принадлежности для подключения

- Разъем для подключения к сети
- Проходное сетевое соединение
- Разъем "Зарядка" для комплекта батарей

## Техническое описание

### Электрические

**Напряжение питания** 100 - 240 В перем. тока +/- 10 %  
50 – 60 Гц

### Механические характеристики

**Размеры (В x Ш x Д)** 82 x 195 x 340 мм

**Вес (без батарей)** 1,4 кг

**Цвет** Темно-серый (РН 10736)

## Информация для заказа

**Зарядное устройство для аккумуляторных батарей DCN-WCH05 для 5 комплектов**