



DCN-WCH05 carregador de pack de baterias para 5 unidades



- ▶ Carregamento simultâneo de até 5 packs de baterias
- ▶ Carrega as baterias totalmente descarregadas em 3 horas
- ▶ Ficha para ligação em loop
- ▶ PSU com ajuste automático de tensão, 100 – 240 VAC

Esta unidade tem capacidade para recarregar até 5 packs de baterias DCN-WLIION. O estado de carregamento de cada pack é apresentado em LED's indicadores individuais de carga.

A unidade é adequada para ser utilizada em cima de uma mesa, podendo também ser instalada numa parede.

A ficha de alimentação para ligação em loop permite que um número máximo de unidades de carregamento seja ligado em série para partilhar uma única tomada de alimentação:

- Pode ser ligado um máximo de 5 carregadores em série em regiões com sistemas de 100 - 127 VAC, 50 - 60 Hertz.
- Pode ser ligado um máximo de 10 carregadores em regiões com sistemas de 220 - 240 VAC, 50 - 60 Hertz.

- Ficha para ligação em loop
- Conector para carga do pack de baterias

Funções

Controlos e indicadores

- LED indicador de carga em cada unidade
- LED indicador de alimentação

Interligações

- Ficha de alimentação

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de alimentação 100 - 240 VAC +/- 10 %
50 – 60 Hz

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 82 x 195 x 340 mm (3,2 x 7,6 x 13,4 pol.)
Peso (sem baterias) 1,4 kg (3,08 lb)
Cor Antracite (PH 10736)

Como encomendar

Modelo | Descrição

DCN-WCH05 carregador de pack de baterias para 5 unidades

Portugal:
Bosch Security Systems -
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
securitysystems@pt.bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 3745 2860
Fax: +55 19 3745 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by