



LBB 4560 Unidades de carregamento



- ▶ Podem conter 56 receptores
- ▶ A fonte de alimentação universal pode ser utilizada em qualquer parte do mundo
- ▶ Carregamento rápido: dentro de 1 hora e 45 minutos

As unidades de carregamento destinam-se a carregar e armazenar os receptores de bolso LBB 4540.

Funções

Controlos e sinalizadores

- Interruptor ligar/desligar
- Indicação do estado de carregamento nos receptores

Interligação

- Entrada para alimentação de rede com capacidade de ligação em "loop-through"; tomada de alimentação macho e fêmea de modelo europeu
- 56 contactos de carregamento. Compatíveis com receptores LBB 4540

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	LBB 4560 Unidade de carregamento
1	Cabo de alimentação

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Tensão de rede eléctrica	90 a 260 V, 50 a 60 Hz
Consumo de energia	270 W (56 receptores em carregamento)
Consumo de energia (repouso)	17 W (sem receptores na unidade de carregamento)

Características mecânicas

Montagem LBB 4560/50	Parafusos e fichas para montagem mural incluídos
Dimensões (A x L x P) LBB 4560/00	230 x 690 x 530 mm (9 x 27 x 21 pol.)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 mm (5 x 27 x 20 pol.)
Peso excl. receptores LBB 4560/00	15,5 kg (34 lb)
LBB 4560/50	11,2 kg (25 lb)
Peso incl. 56 receptores LBB 4560/00	22,3 kg (49 lb)
LBB 4560/50	18 kg (40 lb)
Cor	Antracite com cinzento

Como encomendar

LBB 4560/00 Caixa para carregamento
para uso portátil

LBB 4560/50 Armário para carregamento
para instalação fixa

Portugal:
Bosch Security Systems -
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, São Paulo, Brazil
Phone: +55 19 3745 2860
Fax: +55 19 3745 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by