



# DCN-WCH05 batterijpacklader 5 batterijvakken



- ▶ Gelijktijdig opladen van maximaal 5 batterijpacks
- ▶ Laadt een lege batterij in 3 uur op
- ▶ Doorgeluste netspanningsaansluiting
- ▶ Automatisch bereik PSU, 100 – 240 V AC

Deze unit kan tot 5 DCN-WLIION batterijpacks gelijktijdig opladen. De oplaadstatus van elk batterijpack wordt aangegeven op afzonderlijke LED's.

De unit is geschikt voor gebruik op een tafelblad of wandmontage.

Dankzij de doorgeluste netspanningsaansluiting kan een maximaal aantal batterijladers in serie worden aangesloten, zodat ze gezamenlijk gebruik kunnen maken van hetzelfde netvoedingsstopcontact:

- Er kunnen maximaal 5 batterijladers in serie worden aangesloten voor het bereik 100 - 127 V AC, 50 - 60 Hz
- Er kunnen maximaal 10 batterijladers in serie worden aangesloten voor het bereik 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

## Basisfuncties

### Bedieningselementen en indicatoren

- Batterijlaadindicatie-LED's op elk batterijvak
- Netspanningsindicatie-LED

### Verbindingen

- Netspanningsconnector
- Doorgeluste netspanningsaansluiting
- Oplaadconnector batterijpack

## Technische specificaties

### Elektrische specificaties

Voedingsspanning	100 - 240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz
------------------	-------------------------------------

### Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	82 x 195 x 340 mm
------------------------	-------------------

Gewicht (zonder batterijen)	1,4 kg
-----------------------------	--------

Kleur	Antraciet (PH 10736)
-------	----------------------

## Bestelinformatie

DCN-WCH05 batterijpacklader 5 batterijvakken DCN-WCH05